


# Dimmer 1-10V


CTR-01



Dimmer 1-10 V wordt gebruikt voor relaischakeling of voor de besturing van producten van derden met ingangen voor 0-10 V of 1-10 V, zoals LED-drivers en hoogfrequente ballasten. Het product kan draadloos worden bestuurd via de app of met andere producten van Plejd.

- Relaisuitgang voor aansturing van niet dimbaar last met schakelvermogen tot 16 A.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.
- Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.
- Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.



## NETSPANNING

230 V/50 Hz

## VERMOGEN IN STAND-BY

<0,5 W

## EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

## AFMETINGEN

46x46x18 mm

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## TYPE LAST

Micro-gap relais (μ)

## BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
Nuldoorgangsschakelaar  
(stroomonderbreker)

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.  
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

